

# 超声波雾化压电陶瓷元件


## 一. 特点

低噪音操作，雾化量大，小雾粒（直径约 1-10um），使用寿命长，耐久性强，低电力损耗，并配有适用于不同条件下使用的多种电极材料。如镍电极和钛合金电极等。

镍电极压电陶瓷元件为白色光亮，具有电极强度高，化学稳定性好，在空气和水中不氧化等特点。

钛合金电极是金黄色光亮，除了具有镍电极的优点外，还具有耐稀硫酸、盐酸、硝酸、碱的腐蚀，不易结垢，与镍电极相比，结垢时间可延长 10-15 倍等特点。

雾化换能片：利用超声原理将水变成微小的水珠成雾状，广泛应用与于宾馆、盆景、家居室内的干湿度的调节以防止由于空气干燥而影响身体健康。



## 二. 技术特性

型号	外形尺寸 (mm)	回路输入电压 (V)	谐振频率 (KHz)	谐振阻抗 ( $\Omega$ )	耦合系数 (%)	静电容 (pF $\pm$ 15%)	雾化量 (ml/h)	寿命 (h)
CS30N-16	$\phi$ 30	AC 48-58	1,630 $\pm$ 70	$\leq$ 2.0	> 52	1,500	$\geq$ 500	$\geq$ 5000
CS30N-14	$\phi$ 30	AC 48-58	1,400 $\pm$ 50	$\leq$ 2.5	> 52	1,500	$\geq$ 500	$\geq$ 5000
CS25N-16	$\phi$ 25x1.2	AC 38-48	1,630 $\pm$ 70	$\leq$ 2.0	> 52	1,800	$\geq$ 500	$\geq$ 5000
CS25N-10	$\phi$ 25x2.0		1,000 $\pm$ 50	$\leq$ 2.0	> 52	1,200	$\geq$ 500	$\geq$ 5000
CS20N-17	$\phi$ 20x1.2	AC 30-46	1,700 $\pm$ 50	$\leq$ 1.5	> 52	1,600	$\geq$ 400	$\geq$ 5000
CS20N-23	$\phi$ 20x1.8	AC 19-24	2,300 $\pm$ 100	$\leq$ 1.5	> 52	1,900	$\geq$ 400	$\geq$ 5000
CSI0N-23	$\phi$ 10	AC 6-12	2,300 $\pm$ 50	$\leq$ 1.0	> 52	550	$\geq$ 100	$\geq$ 5000

## 三. 型号注明

### 1. 元件配置:

A- 表示带线和密封圈


B- 表示带骨架

没有字母表示仅为电压陶瓷元件

2. 直径: 20-表示 20mm

3. 共振频率: 17-表示为频率 1700K


4. 电极: N-表示镍电极 T-表示钛合金电极



## 四. 机械规格

导线拉力  $\theta=10^\circ \pm 2$  时，最大为 500 克。

$\theta=90^\circ$  时，最大为 300 克。




## 五. 耐久性

型号	元件电流	水位	水温	5000 小时 雾化量变化
CS25-16	600mA	45	25 $^\circ$ C	25%
CS20-17	550mA	35	25 $^\circ$ C	30%

## 六. 检测方法

1. 检测条件: 温度: 23 $\pm$ 2 $^\circ$ ; 相对湿度: 最大 70%

2. 检测方法: 谐振频率, 谐振阻抗, 机电耦合系数



欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：[xjr5@163.com](mailto:xjr5@163.com) [szss20@163.com](mailto:szss20@163.com)

MSN：[suns8888@hotmail.com](mailto:suns8888@hotmail.com)

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：  
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)  
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌IC芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库）[www.SENSOR-IC.COM](http://www.SENSOR-IC.COM) 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站，深入到工业控制、系统工程计 测量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息，最新技术供求，最新采购商，行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员、和采购人员提供满意服务。我们公司专业生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统：专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、湿度变送器、气体传感器、气体变送器、压力传感器、压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器。同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达军工产品网：<http://www.junpinic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/> 传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: [SUNS888@hotmail.com](mailto:SUNS888@hotmail.com)

邮编：518033 E-mail: [szss20@163.com](mailto:szss20@163.com) QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海赛格电子市场D125号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX: 029-88789382